

ELAND LA7500-3



Описание:

3-х фазный генератор. 2 выхода: 380 и 220 Вольт.

Бензиновый генератор снабжен 4-х тактным бензиновым двигателем с верхним расположением клапанов и является конструктивным аналогом двигателя HONDA, нижнее расположение распредвала не требует добавления масла в топливо. Поршни мотора усилены чугунными гильзами, что существенно увеличивают моторесурс.

Медная обмотка статора и ротора альтернатора увеличивает КПД генератора по сравнению с генераторами с алюминиевыми обмотками. Обеспечивает меньший нагрев и большую стойкость к неблагоприятным условиям окружающей среды: высокой температуре, запыленности и влажности.

Запуск при помощи ручного стартера.

Защита от низкого уровня масла в картере.

Система стабилизации напряжения на выходе AVR препятствует просадке напряжения при пиковых нагрузках подключенного к генератору электрооборудования.

Защита от перегрузок защищает от выхода из строя наиболее дорогие узлы и детали.

Усиленная рама защищает от повреждения бензобака и основные узлы генератора.

Относительно низкий уровень шума.

Характеристики.

Основные.

Тип – бензиновый (AI-92)

Исполнение – открытое

Максимальная активная мощность – 6,5 кВт, 3 фазы/ 2,2 кВт, 1 фаза

Номинальная активная мощность – 6,0 кВт, 3 фазы/ 2,0 кВт, 1 фаза

Число фаз – 3, 1

Выход постоянного тока – есть, 12 В

Двигатель.

Модель двигателя – 190F

Объем двигателя – 420 см³

Мощность – 11 кВт/ 15 л/с

Емкость топливного бака – 25 л

Объем заправляемого масла – 1,1 л

Применяемый тип масла – SAE 10W30

Расход – 2,8 л/ч

Запуск – ручной

Охлаждение – воздушное

Индикатор уровня топлива – есть
Защита от низкого уровня масла – есть

Генератор.
Тип генератора – синхронный
Розетки 220 В – 1, 16 А; 380 В – 1,
Розетка 12 В – есть

Габариты в упаковке.
Длина – 700 мм
Ширина – 540 мм
Высота – 580 мм
Вес без упаковки – 76 кг

Комплект поставки: вилка 16 Ампер 220 В, 1 вилка 16 Ампер 380 В, свечной ключ,
комплект проводов для 12-ти вольтного выхода, руководство по эксплуатации.