

Батарейные блоки для ИБП Powercom SRT



Совместимость	SRT
Установка	универсальная
Тип	дополнительный блок
Вес нетто	19,5 - 35,5 кг

ОПИСАНИЕ

ИБП серии SMART RT (SRT) предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.

ОСОБЕННОСТИ

BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs) – 24 В, 6 штук, 7,2 Ач

BAT SRT-1500 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) – 48 В, 8 штук, 7,2 Ач

BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs) – 72 В, 12 штук, 7,2 Ач

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ID	Модель	Габариты, ШxГxВ, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
343747	BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs)	428*433*84	19.5	23.2
343759	BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs)	428*563*84	25.3	29.3

343766	БАТ SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs)				428*669*84			35.5		39.5	
Таблица времени батарейной поддержки для ИБП SRT-1000A LCD / SRT-1500A LCD / SRT-2000A LCD / SRT-3000A LCD											
Конфигурация	Нагрузка (%)										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
SRT-1000A LCD	59 мин	26 мин	16 мин	11 мин	8 мин	6,7 мин	5,4 мин	4 мин	3,2 мин	2,6 мин	
SRT-1000A LCD + 1 x БАТ SRT-1000 (24Vdc, 12 V/7AH*6pcs)	255 мин	116 мин	71 мин	49 мин	36 мин	28,7 мин	22,4 мин	18 мин	14,2 мин	11,6 мин	
SRT-1000A LCD + 2 x БАТ SRT-1000 (24Vdc, 12 V/7AH*6pcs)	520 мин	222 мин	141 мин	104 мин	76 мин	61,7 мин	50,4 мин	41 мин	33,2 мин	28,6 мин	
SRT-1000A LCD + 3 x БАТ SRT-1000 (24Vdc, 12 V/7AH*6pcs)	828 мин	372 мин	238 мин	166 мин	125 мин	115 мин	95 мин	77 мин	64 мин	56 мин	
SRT-1500A LCD	75 мин	31 мин	19 мин	12 мин	8 мин	6,7 мин	5,4 мин	4 мин	3 мин	2,6 мин	
SRT-1500A LCD + 1 x БАТ SRT-1500/2000 (48Vdc, 12 V/7AH*8pcs)	241 мин	108 мин	66 мин	44 мин	32 мин	24,7 мин	19,4 мин	15 мин	11 мин	9,6 мин	
SRT-1500A LCD + 2 x БАТ SRT-1500/2000 (48Vdc, 12 V/7AH*8pcs)	447 мин	205 мин	131 мин	91 мин	66 мин	54,7 мин	43,4 мин	35 мин	29 мин	24,6 мин	
SRT-1500A LCD + 3 x БАТ SRT-1500/2000 (48Vdc, 12 V/7AH*8pcs)	674 мин	334 мин	209 мин	151 мин	115 мин	105 мин	84 мин	70 мин	59 мин	51 мин	
SRT-2000A LCD	59 мин	26 мин	16 мин	11 мин	8 мин	6,7 мин	5,4 мин	4 мин	3,2 мин	2,6 мин	
SRT-2000A LCD + 1 x БАТ SRT-1500/2000 (48Vdc, 12 V/7AH*8pcs)	179 мин	79 мин	48 мин	33 мин	24 мин	23 мин	18 мин	14 мин	11 мин	9 мин	
SRT-2000A LCD + 2 x БАТ SRT-1500/2000 (48Vdc, 12	336 мин	146 мин	95 мин	66 мин	50 мин	45 мин	36 мин	28 мин	24 мин	20 мин	

V/7AH*8pcs)											
SRT-2000A LCD + 3 x BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12 V/7AH*8pcs)	514 мин	238 мин	151 мин	108 мин	85 мин	72 мин	60 мин	50 мин	42 мин	35 мин	
SRT-3000A LCD	59 мин	26 мин	16 мин	11 мин	8 мин	6,7 мин	5,4 мин	4 мин	3,2 мин	2,6 мин	
SRT-3000A LCD + 1 x BAT SRT-3000 (72Vdc, 12 V/7AH*12pcs)	179 мин	79 мин	48 мин	33 мин	24 мин	23 мин	18 мин	14 мин	11 мин	9 мин	
SRT-3000A LCD + 2 x BAT SRT-3000 (72Vdc, 12 V/7AH*12pcs)	336 мин	146 мин	95 мин	66 мин	50 мин	45 мин	36 мин	28 мин	24 мин	20 мин	
SRT-3000A LCD + 3 x BAT SRT-3000 (72Vdc, 12 V/7AH*12pcs)	514 мин	238 мин	159 мин	112 мин	87 мин	70 мин	58 мин	48 мин	40 мин	34 мин	

* Примечание:

- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.