

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ

Glanzen

Общие сведения и назначение

Удлинитель предназначен для подключения бытовых электроприборов (далее — устройств) к электрической сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц. Удлинитель предназначен для эксплуатации в жилых и подсобных помещениях при температуре от +1 до +35 °С.

Требования безопасности

! **ВНИМАНИЕ!** Соблюдение правил, изложенных в данной инструкции, обеспечивает безопасность эксплуатации изделия.

Подключение устройств к удлинителю, а также удлинителя к электрической сети должно осуществляться только посредством штепсельной вилки.

Не допускается эксплуатация удлинителя во влажных помещениях и на сырых поверхностях.

Не допускается эксплуатация удлинителя, имеющего механические повреждения и ослабленные контактные зажимы (определяется наличием искрения).

Не допускается использование удлинителя с превышением рекомендуемых показателей силы тока и напряжения.

Несоблюдение ограничений максимальных нагрузок может вызвать возгорание изоляции гибкого кабеля.

В случае наличия дыма или возгорания удлинителя необходимо отключить его от сети и воспользоваться средствами пожаротушения.

Комплектность

Удлинитель – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт., упаковка – 1 шт.

Основные технические данные

Удлинители на катушке без заземления (первая цифра артикула - метраж, ЕС-40-001 — Серия ЕС, 40 м, тип: 001)

Модель, ЕС-XX	-001	-002	-004	-005	-006	-007	-010
Кол-во гнезд, шт	1	1	4	4	4	4	1
Кол-во жил, шт	2						
Сечение жилы	0,75	1,0	0,75	1,0	1,5	2,5	1,5
Тип провода	ПВС						
Максимальная нагрузка, Вт	1300	2500	1300	2500	3500		
Номинальный ток, А	6	10	6	10	16		
Номинальное напряжение, В	220						
Частота, Гц	50						
Степень защиты	IP20						

Удлинители на катушке с заземлением (первая цифра артикула - метраж, ЕС-40-001 — Серия ЕС, 40 м, тип: 001)

Модель, ЕС-XX	-003	-008	-009	-011	-012	-013	-014
Кол-во гнезд, шт	1	4	4	4	3	3	1
Кол-во жил, шт	3						
Сечение жилы	1,5	1,0	1,5	2,5	1,5	2,5	0,75
Тип провода	ПВС				КГ		ПВС
Максимальная нагрузка, Вт	3500	2500	3500			1300	
Номинальное напряжение, В	220						
Номинальный ток, А	16	10	16			6	
Частота, Гц	50						
Степень защиты	IP20			IP44			IP20

Эксплуатация

! **ВНИМАНИЕ!** Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотать гибкий кабель!

Подключите удлинитель к электрической сети при помощи вилки.

Перед подключением удлинителя к сети оцените потребляемую мощность подключаемых устройств. Необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность устройств не превышала допустимого значения для данного вида удлинителя. Устройства следует сначала выключить и только потом отключать от удлинителя.

Техническое обслуживание

Необходимо следить за тем, чтобы в гнездо не попадали посторонние предметы, так как это может привести к короткому замыканию или выходу из строя устройства. Не рекомендуется оставлять удлинитель подключенным к электрической сети без присмотра. Замену шнура и ремонт поврежденных элементов корпуса следует производить в сертифицированной мастерской.

! **ВНИМАНИЕ!** При наличии повреждений шнура, вилки или корпуса изделия немедленно прекратить использование.

Транспортировка

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования: при температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °С. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Хранение

Хранить при температуре от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

Реализация и утилизация

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

Срок службы

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет не менее 5 лет.

Гарантийные обязательства

На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия, реализованные через розничную сеть и при условии использования в быту. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортеру для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит. Гарантийный срок составляет 3 года со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

Произведено в России.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011.

Производитель: ООО «ТК ПрофЭнерджи»,

140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 144

Дата изготовления указана на изделии

