



## ALPINE 18 BOOST 230V 12-24V



### Обзор

#### ALPINE 18 BOOST 230V 12-24V

cod. 807545

Battery charger for charging free electrolyte batteries (WET) with 12/24V voltage.

Protected against overloads and polarity reversal.

Equipped with selector for normal or quick (BOOST) charge.

Equipped with ammeter.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

### Технические данные

CODE	КОД 807545	A <sub>EFF</sub>	ТОК ЭФФЕКТИВНОГО ЗАРЯДА 14 / 8 A	W	РАЗМЕРЫ 17 x 25 x 16,5 cm
V <sub>1PH</sub>	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	A <sub>EN</sub>	ТОК КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО ЗАРЯДА EN60335-2-29 9 / 5 A	kg	ВЕС 3,5 kg
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	C <sub>MIN</sub>	МИН. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 14 / 6 A	BAR CODE	КОД EAN 800489764803 3
P	ПОГЛОЩЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЗАРЯДА 200 W	C <sub>MAX</sub>	МАКС. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 185 / 90 A		ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 95 pz/pallet
	НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ 12 / 24 V		РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ 2		ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ - B 76 pz/pallet-B

### Входящие в комплект аксессуары

null - 123555



null - 712623



## ALPINE 18 BOOST 230V 12-24V

null - 123556



null - 712624