

Технические характеристики RATO R8500D-T



1	Вес нетто, кг	102.0
2	Габариты без упаковки, мм	683x620x620
3	Напряжение, В	220 / 400
4	Стартер	Электро / ручной стартер
5	Мах мощность, кВт	7,36 при 1Ф; 8,5 при 3Ф
6	Емкость топливного бака, л	25.0
7	Мощность номинальная при 220 В, кВт	8.0
8	Альтернатор	синхронный
9	Производитель двигателя	CHONGQING RATO TECHNOLOGY CO., LTD
10	Модель двигателя	R500
11	Контейнерный	нет
12	Автозапуск (AVR)	нет
13	Класс товара	Бытовой
14	Дисплей	да
15	Обмотка альтернатора двигателя	медь
16	Тип кожуха	открытый
17	Вид топлива	бензин
18	Марка топлива	АИ-92
19	Объем системы смазки, л	1.5
20	Мощность максимальная при 220 В, кВт	8.5
21	Эл. выходы 380/220/12, шт	1/1/1
22	USB-порт	нет
23	Объем двигателя, см ³	500
24	Мощность двигателя, л.с.	19.5
25	Аккумулятор в комплекте	да
26	Расход топлива, л/ч	3.5
27	Уровень шума, дБ	75
28	Тип двигателя	4-х тактный
29	Степень защиты	IP23
30	Сила тока розеток 380/220/12, А	1x32/1x32/8.3
31	Контроль напряжения	AVR
32	Колеса и ручки	да
33	Индикатор уровня топлива	да
34	Счетчик моточасов	да
35	Выход 12V (DC)	да
36	Датчик масла	да
37	Тип электростанции	мобильные